



РИС.1

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Батарея типа Berkut PowerPack<br>(в комплект не входит) | 5. Насадка щетка     |
| 2. Кнопка включения  | 6. Трубки-удлинители |
| 3. Индикатор   | 7. Щетка для пола    |
| 4. Пылесборник   | 8. Фильтр HEPA       |
|  | 9. Защита фильтра    |

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Исправленные и обновленные руководства по эксплуатации можно прочитать и скачать на сайте [www.berkut-compressor.ru](http://www.berkut-compressor.ru)

## ПОРТАТИВНЫЙ ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ



модель: **VAC-500**

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# BERKUT SPECIALIST

**Внимание!** Аккумуляторный пылесос **BERKUT VAC-500** работает только от аккумуляторов **BERKUT PowerPack**. Данные аккумуляторы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

1. Автономный аккумуляторный пылесос предназначен для уборки мусора и пыли в домашних условиях, а также в салоне автомобиля. Отличается мобильностью и универсальностью.
2. Установите аккумулятор в устройство, для этого совместите ребра на аккумуляторной батарее с канавками в батарейном отсеке. При установке аккумулятора в штатное место раздастся характерный щелчок. Для извлечения аккумулятора нажмите на специальные прижимные защёлки и потяните вниз.
3. Подберите необходимые насадки из комплекта и соберите нужную длину. Нажмите на кнопку включения удерживая 3 секунды, пылесос включится в обычном режиме и светодиодный индикатор загорится синим цветом. Повторное краткое нажатие на кнопку переведет устройство в Турбо-режим. Следующее краткое нажатие на кнопку переключит в обычный режим, а длительное нажатие выключит работу устройства.
4. Отсоедините аккумулятор и лишние насадки после работы. Откройте крышку пылесборника путем нажатия на специальную клипсу. Чтобы снять пылесборник поверните его против часовой стрелки. Извлеките фильтр для продувки и чистки пылесборника.
5. После чистки соберите устройство в обратном порядке.

### Меры предосторожности и обслуживание:

- Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что устройство собрано правильно. Не подключайте другие электрические системы и аккумуляторы. Не используйте дополнительные принадлежности или аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не допускайте падения устройства и сильных механических ударов.
- Не допускайте к работе детей и лиц, не ознакомленных с правилами работы.
- Храните устройство в сухом и хорошо проветриваемом помещении, не работайте с устройством под дождем, снегом и в других экстремальных условиях. Не используйте его в среде со слишком высокой или слишком низкой температурой, это может привести к отказу функции и повреждению устройства, а также сокращению срока службы батареи;
- Не допускайте перегрева устройства. Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы. Постоянно следите за уровнем пыли и мусора в пылесборнике. Очищайте его, а также фильтр и защитный кожух.
- Производите очистку корпуса устройства влажной мягкой тканью без применения активных очищающих растворителей. Когда пылесборник отсоединен от устройства, а фильтр извлечен, пылесборник и насадки можно промыть под струей воды и далее протереть сухой тканью.
- Если вы не используете устройство в течение длительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею каждые 2-3 месяца.

- Если устройство работает не правильно, со сбоями, а также существенно снизились значения технических параметров необходимо обратиться за помощью в службу поддержки клиентов, или авторизованный сервисный центр .
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать устройство. Это может привести к поломкам и серьезным рискам, таким как поражение электрическим током, увечиям, возгоранию. Все диагностические и ремонтные работы должны проводиться в авторизованном сервисном центре.

**Внимание!** Бесплатный гарантийный срок не распространяется на повреждения, возникшие в результате механических повреждений и неправильного использования устройства.

**Таблица 1.** Технические характеристики

Модели Li-ion аккумуляторов:	BERKUT JSL-12000/18000 PowerPack
Напряжение питания:	DC 14.8-15V
Номинальная мощность (max):	230 Вт
Сила всасывания (нормальный режим/ турборежим):	12кПа/ 22кПа
Объем пылесборника:	0,22 л
Тип фильтрации:	HEPA H11(95% частиц d < 1 мкм)
Диапазон температур для работы:	-20°C.. +45°C
Уровень шума:	<77 Дб
Размеры устройства (без АКБ и удлинителей):	310x75x75 мм
Вес:	1.2 кг

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. BERKUT VAC-500 - Компактный пылесос
2. Комплект фильтров - 2 шт.
3. Трубка удлинитель - 2шт.
4. Щетка для пола - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и Гарантийный талон
6. Упаковочная коробка